

PRO10 Cuffie

per la comunicazione di squadra



Nuovo Pro10 per il Retail





Quando il personale utilizza cuffie senza fili per comunicare si diventa una squadra efficace.

Si è più efficienti, migliorando la produttività ...

Il team è in grado di cercare assistenza, risolvere le domande, supportare i clienti assegnare compiti tra ciascuno altro in modo più efficace.

Il benessere del personale migliora. Se la sede centrale vuole inviare un messaggio vocale al negozio o parlare dal vivo, si può fare direttamente attraverso tutti i portatori di cuffie.

L'auricolare Pro10 è comodo, leggero / compatto e così facile da usare, rapidamente diventa indispensabile per la squadra e alla tua attività.

	<p>Cuffia Frequenza operazione Funzione Pulsanti a sfioramento Microfono Regolazione del volume Batteria Capacità della batteria Tempo di ricarica della batteria Pulizia Peso</p>	<p>Q-P10HS 1.88-1.90GHz EMEA, Asia; 1.91-1.93GHz North America PTT (spingi e parla) o comunicazione sempre aperta Pulsante Parla, pulsante volume Cancellazione del rumore, microfono elettrico Livello da 1-5 400mAh, 3.7v lithium-ion polymer 16 ore uso normale, 10 ore continuo parlare 4.5 ore piena carica Pulire con salviette antibatteriche 36g con batteria, 26g senza</p>
	<p>Stazione base Frequenza operazione Capacità cuffia Portata LED indicatori Connettività Inputs/outputs Indicatore di energia Requisiti di potenza Montaggio Dimensioni AxDxP Peso</p>	<p>Q-P10BS 250mW EMEA, Asia; 125mW North America 30 cuffie in ascolto, max 6 in modalità conversazione Raggio di 70 metri in spazi aperti Standby / sincronizzazione / accensione / cuffia attiva 70 m max tra basi, 3 basi un alimentazione Cat5/6/7 cable Base primaria rossa / verde, base secondaria verde / verde 100-240v ac voltage sensing 48v, 0.5a montaggio a parete 250 x 160 x 43mm 310g</p>
	<p>Punto di registrazione Procedura di registrazione Indicatore di energia LED indicatori Fonte di alimentazione Montaggio Dimensioni AxDxP Peso</p>	<p>Q-P10RP Tenere il LED della cuffia sul ricevitore a infrarossi Flash verde ogni 10 secondi in modalità standby Cuffie standby / registrate / a bassa potenza Cat5/6/7 cavo da stazione base montaggio a parete sotto la stazione base 197 x 76 x 26mm 175g</p>
	<p>Caricabatterie Capacità di carica Tempi di ricarica Cuffia LED indicatori Indicatore di accensione Requisiti di potenza Montaggio Dimensioni AxDxP Peso</p>	<p>Q-P10CH 6 cuffie 4.5 ore per una piena carica Flash blu ogni 10 secondi, blu fisso quando carico LED verde accesso 5v, 3a Caricatore a tavolo o scaffale 375 x 102 x 80mm 760g</p>